

# Ausschreibungstext für Drehzahlsteller für Motoren EHR 800VA/RC

Drehzahlsteller für 55er UP-Dose zur Steuerung von Motoren (4mm-Poti-Achse).

Der Drehzahlsteller verfügt über die Einstellmöglichkeit der minimalen Drehzahl.  
Die Lieferung erfolgt ohne Abdeckplatte und ohne Drehknopf.

Fabrikat	: Altenburger Electronic GmbH
Typ	: EHR 800VA/RC
Bestell-Nr.	: 50.06.103
Maße	: 67 x 67mm, Tiefe 32mm
Spannung	: 230V/50-60Hz
Nennleistung	: 20-800VA
Sicherung intern	: M4A
Anschlussklemmen	: 0,5 – 2,5mm <sup>2</sup>
Betriebtemperatur	: max. 45°C (senkrechte Betriebslage)
Geräuschentwicklung	: < 30dB(A) bei Nennlast bei 1m Abstand
Schutzart	: IP20
Verschmutzungsgrad	: 2 trocken nicht leitend: nach IEC 664
Anforderungen	: EMV erfüllt nach: EN 50082-1 : Niederspannung erfüllt nach: IEC 669-2-1 : Funkentstört nach: EN 55014

komplett liefern und betriebsbereit anschließen