

Ausschreibungstext für Leistungsdimmer AQ-0

Helligkeitssteuergerät, vollelektronischer, steckbarer Systembaustein mit Leistungsteil, mit Phasenabschnittsteuerung, eingebautem Oberwellenfilter und Entstörung besser als Grad "N" nach VDE 0875. Autonome Versorgung. Min.- Max.- Abgleich mit Trimpotentiometer. Integrierte Zündelektronik und Stromversorgung mit kontinuierlichem Unsymmetrieausgleich. Filter gegen Lampenklirren. Das Gerät ist kaltstromfest, es verfügt über Oberwellen- und Strombegrenzungsfilter .Verlustleistung max. 1,2 % der angeschlossenen Leistung.

Das AQ - Leistungsgerät ist ein im Phasenabschnitt arbeitender Dimmer, der universell zur Steuerung von Glühlampen, Hochvolthalogenlampen Halogen-Niedervoltlampen (über elektronische Trafos) eingesetzt werden kann. Das Gerät ist bis zu 3 A belastbar (=700 W/VA bei 230 V). Die Ansteuerung erfolgt über Gleichspannung 0 - 10 V, oder über ein internes Drehpotentiometer mit Dreh-Ein/Ausschalter.

Die Kombination von 3 AQ - Geräten ermöglicht die gemeinsame Regelung von 3 Stromkreisen (3-phasig) über ein internes Drehpotentiometer.

Fabrikat	: Altenburger
Typ	: AQ-0 700W
Maße	: H = 85 B = 105 T = 75 mm
Netzspannung	: 220V / 50 Hz
Steuerspannung	: 0 - 10 V (0 – 20V) DC
Funkentstörung	: nach VDE 0875 / N